



DC zálohové systémy radu ATK
DC zálohové systémy radu SNB
- s výstupným napätím 60 – 220VDC

výber z výrobného programu

Kontakt:

NES Nová Dubnica s.r.o.
Gorkého 820/27, P.O. BOX 24
SK-018 51 Nová Dubnica

tel.: +421-42-4401 202
fax: +421-42-4401 201
e-mail: obchod@nes.sk
<http://www.nes.sk>

Technická špecifikácia rozvádzača ATK 60 v.3

- rozvádzač RITTAL
 - krytie IP20, farba RAL7035, 2-polia po 600 mm, rozmery rozvádzača š-1200 x v-1900 x h-600 mm vrátane sokla 100 mm
- 2 ks ... nabíjač typu SN 25 60/400M.2-19T
 - výstup 25A, 60Vdc / napájanie 3x400Vac, 19“ rack
- 10 ks ... batéria 100Ah/12V
- nabíjače s batériami pracujú ako dva paralelné zálohové systémy
- základné istenie napájania, DC výstupu nabíjačov, DC zálohované istenie výstupu, DC istenie batérie, poruchová signalizácia nabíjačov na svorkovnici a police pre batérie
- ventilácia - výfuk teplého vzduchu hore – zdvihnutá strecha, nasávanie vzduchu spredu zospodu
- elektrické privody / vývody spodom
- odpojovač batérie do 32A / 60V DC - ochrana batérie proti hlbokému vybitiu, signalizácia podpätia, prepätia, izolačného stavu, teplotná kompenzácia nabíjačov s teplotnou sondou pre batérie



DC zálohový systém ATK 60 v.3



Technická špecifikácia rozvádzača ATK 110 v.11

- rozvádzač RITTAL
 - krytie IP20, farba RAL7035, 2-polia po 800 mm, rozmery rozvádzača š-1600 x v-2100 x h-600 mm vrátane sokla 100 mm
- 1 ks ... nabíjač typu SN 20 110/400M.2-19R1T A25
 - výstup 25A, 110Vdc / napájanie 3x400Vac, 19“ rack, rozhranie RS485
- 36 ks ... batéria 122Ah/6V
 - zapojené sériovo-paralelne
- istenie napájania, DC výstupu nabíjača, DC zálohované istenie výstupu, DC istenie batérie, poruchová signalizácia nabíjačov na svorkovnici a police pre batérie
- ventilácia - výfuk teplého vzduchu hore, nasávanie vzduchu spredu zospodu
- elektrické privody / vývody spodom
- odpojovač batérie do 50A / 110V DC - ochrana batérie proti hlbokému vybitiu, signalizácia podpätia, prepätia, izolačného stavu, teplotná kompenzácia nabíjačov s teplotnou sondou pre batérie



DC zálohový systém ATK 110 v.11



Technická špecifikácia rozvádzača ATK 220 v.8

- rozvádzač RITTAL
 - krytie IP20, farba RAL7035, 2-polia po 600 mm, rozmery rozvádzača š-1200 x v-1900 x h-600 mm vrátane sokla 100 mm
- 1 ks ... nabíjač typu SN 10 220/400M.2-19T
 - výstup 10A, 220Vdc / napájanie 3x400Vac, 19" rack
- 18 ks ... batéria 100Ah/12V
- istenie napájania, DC výstupu nabíjača, DC zálohované istenie výstupu, DC istenie batérie, poruchová signalizácia nabíjača na svorkovnici a police pre batérie
- ventilácia - výfuk teplého vzduchu hore – zdvihnutá strecha, nasávanie vzduchu spredu zospodu
- elektrické prívody / vývody spodom
- odpojovač batérie do 32A / 220V DC – ochrana batérie proti hlbokému vybitiu, signalizácia podpätia, prepätia, izolačného stavu, teplotná kompenzácia nabíjačov s teplotnou sondou pre batérie



DC zálohový systém ATK 220 v.8



Technická špecifikácia rozvádzača SNB 2 110/230 v.1

- závesný rozvádzač RITTAL
 - krytie IP20, farba RAL7035, rozmery rozvádzača š-600 x v-1000 x h-250 mm
- menovité výstupné napätie 110V DC
- trvalý odber výstupného prúdu max. 2A - pri funkčnom napájaní 230V AC
- odber výstupného prúdu max. 30A - pri výpadku napájania 230V AC, po dobu max. 15s a max. 1x za 24hod.
- 1 ks ... nabíjač typu SZ 10 24/230 A2 B122,6
- 9 ks ... batéria 26Ah/12V
- istenie napájania, DC výstupu nabíjača, DC zálohované istenie výstupu, DC istenie batérie
- ventilácia - výfuk teplého vzduchu spredu hore, nasávanie spredu zospodu
- elektrické prívody / vývody spodom
- odpojovač batérie do 32A / 110V DC – ochrana batérie proti hlbokému vybitiu, signalizácia podpätia, prepätia



Technická špecifikácia rozvádzača SNB 4 110/230 v.2

- Rozvádzač RITTAL
 - krytie IP20, farba RAL7035, rozmery rozvádzača š-600 x v-1600 x h-500 mm
- Menovité výstupné napätie 110V DC
- Trvalý odber výstupného prúdu max. 4A - pri funkčnom napájaní 230V AC
- odber výstupného prúdu max. 25A po dobu max. 1 hod.
- 1 ks ... nabíjač typu SN 4 110/230
- 9 ks ... batéria 55Ah/12V
- istenie napájania, DC výstupu nabíjača, DC zálohované istenie výstupu, DC istenie batérie
- ventilácia - výfuk teplého vzduchu spredu hore, nasávanie spredu zospodu
- elektrické prívody / vývody spodom
- odpojovač batérie do 25A / 110V DC – ochrana batérie proti hlbokému vybitiu, signalizácia podpätia, prepätia, signalizácia poruchy nabíjača, izolačného stavu
- meranie prúdu do záťaže a z(do) batérie,
- meranie napätia na záťaži (digitálny zobrazovač)

